



## Mi6U

Mixer 6 canaux 4 Microphone, 2 stéréo, 1 Aux et port USB

Code : H10911

**134.9 € TTC** / 112.42 € HT

### Caractéristiques techniques

- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
- THD @ +10dBu :
- Bruits résiduels
  - Sortie MAIN : -103dB
  - Sortie AUX SEND : -90dB (uniquement sur Mi4U et Mi6U)
- Gains d'entrée
  - Microphone : de 0dB à +45dB
  - Ligne : -20dB à +25dB
- Alimentation fantôme : +48V DC
- Égalisation
  - HIGH : +/- 15dB @ 12KHz
  - LOW : +/- 15dB @ 80Hz
- Niveaux maximum en sortie
  - MAIN/AUX SEND : +21 dBu
  - Sortie casque : +18 dBu
- Impédances d'entrée
  - Microphone : 2,3 K Ohms symétrique
  - Ligne : 20 K Ohms symétrique
  - Aux / RCA : 24 K Ohms asymétrique
- Impédances de sortie
  - MAIN / AUX SEND : 120 Ohms
  - REC OUT : 1 K Ohms
  - PHONES : 25 Ohms
- Vu-mètre : -20 dB, -10 dB, 0dB , clip
- Alimentation : Transformateur AC100~240V 50/60 Hz > DC12V 1A
- Consommation : 11W
- Dimensions (H x L x E) : 220 x 210 x 68 mm
- Poids : 0,98 Kg